

Serie PlusGuard 8: 10 AMPS

El PlusGuard 8-10A es un protector de voltaje diseño con múltiples salidas hasta 10 Amperios, que evita daños a los equipos eléctricos y electrónicos debido a fluctuaciones de energía, especialmente niveles de voltaje excesivos o bajos de larga duración. La demora en la reconexión 6 seg/180 seg brinda protección contra la sobretensión de retorno de energía que comúnmente se experimenta después de la reanudación de la energía en una situación de corte de suministro. Con incorporación de exceso de electricidad MOV para protección adicional. El PlusGuard 8-10A protegerá automáticamente su equipo contra caídas de tensión o picos transitorios inducidos por rayos, descargas eléctricas o fallas en la línea eléctrica.



- > Protección con desconexión tanto para alto como para bajo voltaje
- > Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- > Supresión de descarga eléctrica hasta 900 Joules
- > Delay reconnection selector (6/180 seconds)
- > Proporciona protección contra sobrecarga
- > Diseño de múltiples salidas a tierra
- > Control por microprocesador
- > Montaje en pared

Especificaciones:

MODELO	PlusGuard 8-10A
ENTRADA	
Máx. Actual	10 Amperios
Voltaje Nominal	220-240Vca
Baja pérdida de línea	180Vca
Regreso a línea baja	190Vca
Pérdida alta de línea	268Vca
Regreso a la línea alta	260Vca
Frecuencia	50Hz ó 60Hz
Protección contra picos	900 Joules
Tipo de entrada	Nema5-15P
Longitud del cable	1.2M (3.9ft)
SALIDA	
Voltaje Nominal	220-240Vca
Frecuencia	50Hz ó 60Hz
Selector de retardo de reconexión	6 seg. / 180 seg.
Tipo de salida	4 Receptáculos
INDICADOR DE ESTADOEN	
Indicadores LED	3 LEDs
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Temperatura de Operación	0°C-40°C (32°F-104°F)
Humedad Relativa	0-95% (Sin-condensación)
Nivel Sonoro	<40dB a 1Metro

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.