

## Serie Plus5L 600-2000VA



- › La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
- › Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- › La UPS se apagará si la batería tiene poca carga ; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- › El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- › Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- › Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
- › La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- › Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
- › Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
- › Diseño que permite el fácil recambio de las baterías

### Especificaciones:

MODELO	Plus5L-600UK	Plus5L-800UK	Plus5L-1000UK	Plus5L-1200UK	Plus5L-1500UK	Plus5L-2000UK
	Plus5L-U600UK	Plus5L-U800UK	Plus5L-U1000UK	Plus5L-U1200UK	Plus5L-U1500UK	Plus5L-U2000UK
CAPACIDAD	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
<b>ENTRADA</b>						
Voltaje	220/230/240Vca					
Rango de Voltaje	-30%, +25%					
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)					
<b>SALIDA</b>						
Regulación de Voltaje	+/-10%					
Frecuencia	Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/-1Hz					
Tipo de Onda	Senoidal Simulada					
Tiempo de Transferencia	<6ms (Típica)					
Tomas	2 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos		5 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos			
<b>BATERÍA</b>						
Tipo	Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento					
Voltaje	12VDC		24VDC			
Tipo de Batería	12V/7AH*1pza	12V/9AH*1pza	12V/7AH*2pzas	12V/7AH*2pzas	12V/9AH*2pzas	12V/9AH*2pzas
Tiempo de Recarga	5 horas para recargar 90% después de una descarga completa					
Protección de Batería	Protección de sobrecarga y sobre descarga					
Administración Avanzada de la Batería	Incluido					
<b>DISPLAY</b>						
Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Nivel de carga, Nivel de batería, Fallo, Fallo de batería, Sobrecarga, CA normal					
<b>ALARMA AUDIBLE</b>						
Modalidad de Batería	Dos tonos cortos cada 8 segundos					
Batería Baja	Cuatro tonos cada segundo					
Sobrecarga	Sonido continuo					
Falla	Sonido continuo					
<b>INTERFAZ DE COMUNICACIONES</b>						
Puerto USB	Serie Plus5L: No Serie Plus5L-U: Sí, y el software de descarga está incluido					
<b>CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES</b>						
Temperatura de Operación	0°C-40°C (32°F-104°F)					
Humedad Relativa	0-95% (Sin-condensación)					
Nivel Sonoro	<40dB a 1Metro					
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>						
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	315.5*100*141mm		343*135*208mm			

\*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

### Diseño de la carcasa de la puerta de la batería:

