

## Plus1L 系列 600-800VA



- › 在線互動式設計與內置微電腦處理器控制，提高產品之可靠性。
- › 當市電回復時，UPS 會自動啟動。
- › 內建二段升壓與一段降壓的穩壓功能，提供穩定的電源輸出。
- › 內置定電壓定電流的安全型充電器，延長UPS及電池的壽命。
- › 具備直流開機(DC START)功能，停電時仍可開機使用。
- › 提供開機充電功能，開機時亦會對電池進行充電。
- › 提供雷擊、突波、過載、短路保護。
- › UPS機殼具備電池滑蓋門設計，可簡單操作電池更換。
- › 液晶螢幕LCD可清楚顯示不斷電系統各項狀態。
- › 智能5V/2.4A多孔USB充電器

規格表

型號	Plus1L-US600N	Plus1L-US800N
容量	600VA/360W	800VA/480W
<b>輸入</b>		
額定電壓	110Vac	
電壓範圍	-30%, +25%	
頻率	50/60Hz(自動偵測)	
<b>輸出</b>		
電壓穩壓範圍(電池放電模式)	+/-10%	
頻率	50/60Hz +/-1Hz	
波型	模擬正弦波	
轉換時間	<6毫秒(代表值)	
插座：標準美式	4個電池電力/穩壓/防突波插座 + 4個防突波插座	
<b>電池</b>		
電壓	12VDC	
回充時間	5小時充電可達90%以上	
安全充電	過充或過放保護	
供電時間	視負載條件而定	
<b>智能USB 充電器</b>		
充電電流	2.4A	
<b>狀態顯示</b>		
液晶螢幕LCD	顯示UPS各種狀態	
蜂鳴器警示聲	電池放電模式、電池低電壓、過載、異常	
<b>保護功能</b>		
短路保護	市電模式：斷路器與電子線路保護；電池放電模式：電子線路保護	
溫度過高保護	溫控開關	
過高壓/過低壓保護	有	
雷擊/突波保護	175焦耳	
<b>通訊連接介面</b>		
USB通訊連接埠	有，監控軟體支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10	
<b>環境與外觀</b>		
操作溫度	0°C-40°C(5°F-104°F)	
相對溼度	0-95%(不凝結)	
噪音	一公尺<40dB	
尺寸(長*寬*高)	305*98*170毫米	

\*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。