


Serie PlusCharger 3

El Serie PlusCharger 3 es un estación de carga inteligente con capacidad nominal de 10 amperios, brinda protección contra sobrecargas a través del interruptor de alimentación con disyuntor reiniciable incorporado. Exceso de electricidad MOV incorporado para protección adicional. También está equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes. Los orificios de montaje hacen que se fije en el escritorio o se monte en la pared y se ajuste perfectamente a un entorno de trabajo limitado. El Serie PlusCharger 3 puede garantizar la seguridad eléctrica y también proporcionar energía para dispositivos con cables que no pueden llegar a ninguna toma de corriente cercana.



- > Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 3.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- > Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones y sobrecarga eléctrica
- > Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs
- > Interruptor de encendido con disyuntor reiniciable
- > Supresión de descarga eléctrica hasta 900 Joules
- > Diseño de múltiples salidas a tierra
- > Retardante de fuego
- > Montaje en pared

Especificaciones:

MODELO	PlusCharger 3-10A-18M	PlusCharger 3W-10A-18M	PlusCharger 3WB-10A-18M
ENTRADA			
Rango de Voltaje	220 - 240Vca		
Frecuencia	50Hz ó 60Hz		
Tipo de entrada	Enchufe Alemana		
Longitud del cable	1.8M (5.9ft), 1 mm ²		
SALIDA			
Corriente Nominal	10A		
Tipo de salida	6 Receptáculos		
Puerto de Carga USB	5VDC, 4 puertos, 3.4A máx.		
PROTECCIÓN			
Protección contra sobretensiones	900 Joules		
Protección contra sobrecargas	Sí		
Apagado de seguridad de energía	Sí		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	375*55*43mm		

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.